

# TR 160/260

## Terminal de Présence RFID sans contact



Le Terminal de Présence sans Contact avec afficheur LCD couleur

Une simple clé USB permet de rapatrier  
les données pour être traitées par le logiciel fourni.  
Ou connexion Réseau TCP/IP.

Sans entretien – Sans Maintenance

# SETELEC

LA V A LEUR DU TEMPS

11 Cité Amson - BP 20106 - 80500 MONTDIDIER - FRANCE

☎ : 03.22.78.09.01 - 📠 : 03.22.37.01.58 - Site : [www.setelec.net](http://www.setelec.net) - Email : [info@setelec.net](mailto:info@setelec.net)

# t R 160/260

## Terminal de Présence RFID sans contact



### Spécifications Techniques :

- ☑ Utilisateurs : 30000
- ☑ Capacité enregistrement : 50000 pointages
- ☑ USB Flash Disk (Drive Virtuel) : 128M supporte USB 2.0 fourni
- ☑ Communication : TCP/IP – USB (mini) fourni - RS232/485
- ☑ Clavier : 16 touches rétro éclairées
- ☑ Affichage : LCD Couleur 128 x 64 mm
- ☑ Led de fonction : rouge et verte
- ☑ Aide vocale au fonctionnement
- ☑ Changement d'heure ETE/HIVER
- ☑ Sonnerie Interne programmable
- ☑ Lecteur badge/porte clés : RFID sans contact 125 Khz
- ☑ Temps de lecture inférieur à 20 ms
- ☑ Langue : Français et Anglais pour l'affichage du display
- ☑ Alimentation : 220 Volts AC/ 5Volts DC par bloc secteur fourni
- ☑ Fonctionnement : 0° - 45°C
- ☑ Humidité : 20- 80% sans condensation
- ☑ Dimensions : 190 x 136 x 36 mm
- ☑ Poids : 450 g environ

### Logiciel Fourni : Time Lite

- ☑ C'est une application informatique qui permet de contrôler toutes les entrées / sorties de façon très simple, en totalisant le temps de travail de chaque employé en fonction des périodes sélectionnées.  
Il inclut une section de contrôle d'accès, à l'intérieur de laquelle il est possible de définir les différents jours et heures d'accès pour chaque employé. L'information générée peut être imprimée et exportée vers les formats les plus usuels ( Excel,Word,PDF,etc...)
- ☑ Il fonctionne avec MS Access, MySQL. Permet multi-entreprise et multi-usager.
- ☑ Incidents : Il permet de définir des descriptions d'incidents à niveau informatif et également s'il s'agit d'un incident de présence ou d'accès.
- ☑ Pointages : Avec ou sans incident. Il sépare les pointages d'accès des pointages de présence par incident ou terminal.
- ☑ Listings : Il permet d'ajouter des listings personnalisés. Il exporte vers Excel, Word, PDF, HTML, et texte ASCII.
- ☑ Terminaux : Il permet de copier, restaurer et importer les données d'utilisateurs stockées dans les terminaux. Il importe les fichiers depuis l'USB.
- ☑ Langues : Anglais, espagnol, français, allemand, portugais, italien...

### La fourniture comprend :

Le terminal TR 160/260 RFID - Logiciel Time Lite  
10 Badges sans contact - Un câble mini/USB – Un câble RS485  
Bloc alimentation secteur - Fixation murale avec visserie.

**SETELEC**

11 Cité Amson - BP 20106 - 80500 MONTDIDIER - FRANCE

☎ : 03.22.78.09.01 - 📠 : 03.22.37.01.58 - Site : [www.setelec.net](http://www.setelec.net) - Email : [info@setelec.net](mailto:info@setelec.net)